

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับติดตั้งบนรางไฟชนิดและกระแสน้ำไหล รุ่น HLF

ข้อมูลทางเทคนิค
กระแสลัดวงจร ตาม IEC947-2, IEC898 : 10 kA
สามารถ เปิด / ปิดวงจรได้มากกว่า 20,000 ครั้ง
ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก : KEMA

กระแส (Amp)	1Pole	2 Pole	3 pole
80,100,125	2,090	3,660	5,050

